


Anleitung ICOM A6E



Speicherung einer Frequenz in einer Bank (Gruppe von Frequenzen)																															
❶	[DEL•CLR] drücken, dann gewünschte Frequenz mit dem Drehknopf [DIAL] oder den Ziffertasten einstellen																														
❷	Zuerst [F] drücken, dann [MW•MR] drücken, um in den Speicher zu gelangen. ->Channelnummer MO... blinkt.																														
❸	Dann der eingegebenen Frequenz eine Channelnummer (0-19) mit dem Drehknopf [DIAL] zuweisen.																														
❹	Dann [F] drücken und danach die Taste [BANK] drücken. Banknummer der Frequenz mit dem Drehknopf [DIAL] zuweisen.																														
❺	Mit [ENT] Banknummer bestätigen																														
❻	Wenn anschliessend die Taste [MW•MR] gedrückt wird, blinkt der erste Platzhalter für den Buchstaben (a). Nun kann der Frequenz eine Bezeichnung (Leider nur 6 Buchstaben) zugewiesen werden (b). <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">a)</div>  </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">b)</div> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Key</th> <th>Character</th> <th>Key</th> <th>Character</th> <th>Key</th> <th>Character</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1, Q, Z</td> <td>2</td> <td>2, A, B, C</td> <td>3</td> <td>3, D, E, F</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4, G, H, I</td> <td>5</td> <td>5, J, K, L</td> <td>6</td> <td>6, M, N, O</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>7, P, R, S</td> <td>8</td> <td>8, T, U, V</td> <td>9</td> <td>9, W, X, Y</td> </tr> <tr> <td>ENT</td> <td>Program</td> <td>0</td> <td>0, space, -</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Entsprechende Ziffertaste mehrmals drücken, um den gewollten Buchstaben auszuwählen. ▪ Mit dem Drehknopf [DIAL] zum nächsten freien Stelle wechseln. 	Key	Character	Key	Character	Key	Character	1	1, Q, Z	2	2, A, B, C	3	3, D, E, F	4	4, G, H, I	5	5, J, K, L	6	6, M, N, O	7	7, P, R, S	8	8, T, U, V	9	9, W, X, Y	ENT	Program	0	0, space, -		
Key	Character	Key	Character	Key	Character																										
1	1, Q, Z	2	2, A, B, C	3	3, D, E, F																										
4	4, G, H, I	5	5, J, K, L	6	6, M, N, O																										
7	7, P, R, S	8	8, T, U, V	9	9, W, X, Y																										
ENT	Program	0	0, space, -																												
❼	Mit [ENT] die Bezeichnung der Frequenz abschliessen.																														
Den bereits gespeicherten Frequenzen im Speicher Bezeichnungen zuordnen oder diese ändern																															
❶	[MW•MR] drücken, um in den Speicher zu gelangen																														
❷	Den Drehknopf [DIAL] drehen, um die entsprechende Frequenz bzw. den Namen der Frequenz zu wählen																														
❸	[F] drücken, dann [MW•MR] drücken, erneut [F] drücken, dann [MW•MR], dann nur noch [MW•MR] drücken. Dann die Bezeichnung entsprechend ändern oder zuweisen (Siehe oben Schritt ❸).																														
Bereits gespeicherte Frequenzen im Speicher löschen																															
❶	[MW•MR] drücken, um in den Speicher zu gelangen.																														
❷	Den Drehknopf [DIAL] drehen, um die entsprechende Frequenz bzw. den Namen der Frequenz zu wählen																														
❸	[F] drücken und danach [DEL•CLR] 1 Sek. drücken																														

Beispiel Zentralschweiz		
Bank	Sp.-Kanal	TOWER; Frequenz
0	00	PRIVAT; 130.925
0	01	EMMEN; 120.425
0	02	ALPNACH; 128.475
0	03	ALPN_INF; 134.125
0	04	MEIRINGE; 130.125
...
Beispiel Tessin		
Bank	Sp.-Kanal	TOWER; Frequenz
1	00	PRIVAT; 130.925
1 Etc..	01	LOCARNO; 134.825
Bank (Gruppe bzw. Flugregion) vor dem Flug auswählen		
❶	[MW•MR] drücken, dann [F], dann [BANK] drücken	
❷	mit dem Drehknopf [DIAL] die entsprechende Bank auswählen. Mit [ENT] bestätigen.	

Blindmeldungen immer mit folgenden Angaben: Gleitschirm [SHV-Nummer], Wo?, Höhe?, Flugweg?

Tower anmelden Bsp. : "Meiringen Tower, Paraglider 26019, Lungern, 1700m, Request clearance Wilerhorn direction Briener Rothorn". "Paraglider 26019, go ahead, report Briener Rothorn", "Report Briener Rothorn, 26019"